


BLL DALI INTERFACE

WIRELESS BLL - DALI signal converter
Convertitore di segnale WIRELESS BLL - DALI

Made in Italy 



W.3



Rated Voltage
Tensione Nominale
100 ÷ 240 V





Frequency
Frequenza
50/60 Hz


AC Operation range
Tensione di utilizzo AC
90 ÷ 264 V

DC Operation range
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 264 V


Reference Norms
Norme di riferimento:
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 62311
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17

Article Articolo	Code Codice	VAC in	Type Tipo	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor
BLL DALI INTERFACE	135009	100 ÷ 240	BLL - DALI	-25...+50	65	0,5 C

 **IP 20**  **SCREW FIXING**  Ø40 1.57"  Weight - Peso gr. - Pcs - Pezzi -



Wiring diagrams - Schemi di collegamento



Features

- Interface which can convert a **WIRELESS BLL** signal into a DALI signal.
- The interface supplies the DALI bus, up to 40 devices.
- **APP BLL** allows commissioning and control of the DALI network.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Push-wire connections (wire cross-section up to 0,5 - 1,5 mm² / AWG20 - AWG15).
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Protections:
 - against input over voltages from mains;
 - against short circuit and open circuit;
 - thermal.

Caratteristiche

- Interfaccia in grado di convertire il segnale tipo **WIRELESS BLL** in segnali DALI.
- L'interfaccia alimenta il bus DALI, fino a 40 dispositivi.
- Tramite **APP BLL** è possibile configurare e controllare la rete DALI.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Morsetti ad innesto rapido (sezione cavo fino a 0,5 - 1,5 mm² / AWG20 - AWG15).
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti.
- Protezioni:
 - in ingresso contro sovratensioni impulsive di rete;
 - al corto circuito e al circuito aperto;
 - temperatura.



Check signal level when close to metal surfaces or inside metal box - Verificare livello del segnale in presenza di superfici o box di metallo

The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni